



B-CAS カード取り付け時の注意事項

はじめに
お読み
ください

この度は、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

B-CAS カードを PC 本体に取り付ける場合は、以下の手順で行ってください。

準備するもの

- ・ 大き目のマイナスドライバー
- ・ コンピューターを下向きに置くための、平らで安定したスペース
- ・ コンピューターを保護する大きめの柔らかい布や緩衝材

手順

1. コンピューターの電源を切り、電源コード及びその他のケーブルをコンピューターから抜き取ります。
2. 十分な広さの平らで安定したスペースに、コンピューターを保護する柔らかい布や緩衝材を置き、その上にコンピューター本体背面が上を向くように置きます。
3. コンピューター背面のセンターカバー（下図○で囲んだ部分）を外します。コンピューター背面中央あたりにあるネジ1本をドライバーを使用して外します。



このネジを外します


拡大



4. ネジを外すとセンターカバーが浮いてくるので、そのままカバーを上部からゆっくり上に持ち上げて外します。



5. B-CAS カードを、「B-CAS」と書かれた面を上にして、下図のようにスロットの奥まで差し込みます。



カードが差し込まれた状態

注意:

B-CAS カードは常に差し込んだ状態にしておいてください。

B-CAS カードは「逆差し込み」や「裏差し込み」にならないよう、上図の通りに挿入してください。

6. カバーを元の位置に戻し、ドライバーを使用してネジをはめます。

今後とも弊社製品をご愛顧くださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

日本ヒューレット・パッカード株式会社

